

NU05 LE Mini Signal Headlamp

- Multi-colored Flashing
- Velcro Bracket Included
- One Hand Operable



Worldwide Warranty Service

Model number	Date of purchase
Serial number	Store Stamp

This is the certificate of authenticity if this item and we confirm that it has been subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Innovations Co., Ltd.

NOTE: Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt to the retailer or local distributor for replacement or repair.

Customer Service Email: service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower,
No.5 Xiancun Road,
Tianhe District, Guangzhou,
510623, Guangdong, China



Features

- Utilizes 4 x high performance LEDs
- Available with 4 colors of flashing and Red/Blue Police Warning Flashing
- Powered by the built-in Li-Ion battery with a max runtime of 18 hours
- Built-in Li-Ion battery charging circuit with a Micro-USB port
- One hand operable single switch design
- A power indicator within the body indicates the remaining battery power (Patent No. ZL201220057767.4)
- Lightweight bracket included with Velcro hooks on the back
- Made from durable PC materials
- Ultra light and portable design
- Impact resistant to 1 meter

Specifications

Dimensions:	67.33mm×34mm×25.9mm (2.65"×1.34"×1.02") (Bracket Included)
Weight:	22g (0.78oz) (Bracket Included) 10.5g (0.37oz) (Bracket Not Included)

Accessories

Bracket, USB Charging Cable

Technical Data

	Red Flashing	Green Flashing	Blue Flashing	White Flashing	Red/Blue/Police Warning Flashing
Output	12 Lumens	17 Lumens	2 Lumens	20 Lumens	—
Runtime	15h	15h	15h	18h	18h
Impact Resistance	1m				
Water Resistance	IP66				

Note: The stated data is measured using the built-in Li-Ion battery (120mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or environmental conditions.

Warranty Service

All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts. The warranty will be nullified if

- the product(s) is/are broken down, reconstructed and/ or modified by unauthorized parties;
- the product(s) is/are damaged due to improper use. For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

✳ All images, texts and statements specified herein this user manual are for reference purposes only. Should any discrepancy occur between this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

(English) NU05 LE User Manual


Charging Function

NU05 LE is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery before the first use.

Connecting to the External Power: As illustrated, uncap the charging port and use the USB cable to connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a computer or other USB charging device) to the Micro-USB port to begin the charging process.

Charging Indicator: While charging, the built-in charging indicator will be steadily glowing red. The battery is fully charged when the charging indicator turns green.

- The charging time is approx. 1.5h.
- The standby time is up to 12 months if the battery has been fully charged.



Operating Instructions

On / Off

On: When the light is off, long press the Power Button for over 1 second to turn it on.
Off: When the light is on, long press the Power Button to turn it off.

Mode Switching

NU05 LE is available with 4 colors of flashing and Red/Blue Police Warning Flashing
When the light is off, keep holding the Power Button for over 5 seconds after turning on the light to cycle through "Red Flashing - Green Flashing - Blue Flashing - White Flashing - Red/Blue Police Warning Flashing - Standby". Release to select the current mode.
(NU05 LE has mode memory. When reactivated, the light will automatically access the previous memorized mode.)

Power Indication

When the light is off, short press the Power Button and the power indicator will flash to indicate the remaining power of the battery:

- Flashing three times indicates that the power is above 50%;
- Flashing twice indicates that the power is below 50%;
- Flashing once indicates that the power is below 10% and near depletion.

Cautions

- Please charge the battery before the first use.
- Please recharge the product every 3 months when left unused for a prolonged time.
- The product contains small assembly parts. Please keep it away from children to avoid danger of choking or suffocation.
- DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the warranty will be nullified, and the product might be damaged.

(Deutsch) NU05 LE Benutzerhandbuch


Ladefunktion

Die NU05 LE ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.

Anschließen an eine externe Stromversorgung: Öffnen Sie wie abgebildet den Ladeanschluss und schließen Sie mit dem USB-Kabel ein externes Netzteil (z.B. einen USB-Adapter, einen Computer oder ein anderes USB-Ladegerät) an den Micro-USB-Anschluss an, um den Ladevorgang zu starten.

Ladeanzeiger: Während des Ladevorgangs leuchtet die eingebaute Ladeanzeige rot. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn die Ladeanzeige grün leuchtet.

- Die Ladezeit beträgt ca. 1,5h.
- Die Standby-Zeit beträgt bis zu 12 Monate, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.



Bedienungsanleitung

An/Aus

Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter länger als 1 Sekunde gedrückt, um es einzuschalten.

Ausschalten: Wenn das Licht an ist, drücken Sie lange auf den Ein-/Ausschalter, um es auszuschalten.

Modusauswahl

Die NU05 LE ist mit 4 blinkenden Farb-LEDs und rot/blauem Polizei-Warnblinken ausgestattet.
Wenn das Licht ausgeschaltet ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter nach dem Einschalten des Lichts länger als 5 Sekunden gedrückt, um nacheinander fortlaufend durch die Modi „Rotes Blinken“ - „Grünes Blinken“ - „Blaues Blinken“ - „Weißes Blinken“ - „Rot/Blaues Warnblinken“ - „Standby“ zu wechseln. Lassen Sie den Schalter los, um den aktuellen Modus auszuwählen.
(Die NU05 LE verfügt über einen Mode-Speicher. Bei erneutem Einschalten leuchtet die Lampe automatisch in den zuletzt genutzten Modus.)

Leistungsanzeige

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste und die Betriebsanzeige blinkt, um die verbleibende Akkuleistung anzuzeigen:

- 3-maliges Blinken für mehr als 50%.
- 2-maliges Blinken für weniger als 50%.
- 1-maliges Blinken für weniger als 10%.

Vorsichtsinweise

- Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf.
- Laden Sie das Produkt alle 3 Monate auf, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
- Das Produkt enthält kleine Montageteile. Bitte halten Sie es daher von Kindern fern, um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden.
- Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt NICHT, da sonst das Produkt möglicherweise beschädigt wird und die Garantie erlischt.

(Francais) NU05 LE Mode d'emploi


Instructions

NU05LE est équipé d'un système de charge intelligent. Merci de charger la batterie avant la première utilisation.

Connection à un appareil externe : comme indiqué, soulevez le cache pour connecter le câble de charge à une source d'alimentation (ordinateur ou autre appareil USB).

Indicateur de charge : l'indicateur rouge est allumé pendant la charge, l'indicateur vert s'allume quand la charge est terminée.

- Le temps de charge est d'environ 1.5h.
- Lorsque le NU05 LE est complètement chargé, la durée de veille maximale théorique est de 1 an.



ON/OFF

Quand la lampe est éteinte, appuyer sur l'interrupteur pour l'allumer.
Appuyer de nouveau pour éteindre.

Sélection des modes

La lampe NU05 LE possède 4 lumières clignotantes. Quand la lampe est éteinte, rester appuyé sur l'interrupteur plus de 5 secondes pour naviguer entre le Rouge clignotant – Le Vert clignotant – Le Bleu clignotant- Le Blanc clignotant - flash police Bleu/Rouge – veille. Relâcher pour valider le choix.
La lampe NU05LE possède une fonction mémoire. Lorsque vous réactivez la lampe, elle s'allumera dans le dernier mode utilisé.

Indicateur de charge

En mode veille (standby), appuyer sur l'interrupteur pendant 1 seconde, l'indicateur clignote pour indiquer le niveau de charge de la batterie:

- 3 fois signifie que la batterie est à plus de 50 %
- 2 fois signifie que la batterie est sous les 50 %
- 1 fois signifie que la batterie est à moins de 10%.

Note: Rechargez le produit lorsque la sortie semble faible ou instable.

Avertissements :

- Charger la batterie avant la première utilisation
- Recharger la batterie tous les 3 mois quand elle est stockée pendant une longue période.
- Le produit contient des petites pièces. Ne pas laisser à porter des enfants pour éviter tout danger ou risque de suffocation.
- Ne pas démonter, modifier ou reconstruire le produit sous peine d'annulation de la garantie ou d'endommager le produit.

(Русский) NU05 LE инструкции


Функция зарядки

Фонарь NU05 LE оснащен интеллектуальной системой зарядки. Перед первым использованием аккумулятор необходимо зарядить.

Подключение к внешнему источнику питания: Откройте крышку зарядного порта и подключите USB-кабель к внешнему источнику питания (например, USB-адаптеру, компьютеру или другим устройствам зарядки USB) и к порту Микро-USB, как показано на рисунке.

Индикатор зарядки: В процессе зарядки лампа встроенного индикатора зарядки будет непрерывно гореть красным цветом. Когда лампа индикатора заряда изменит цвет на зеленый, это свидетельствует о полном заряде аккумулятора.

- Полное время зарядки составляет около 1,5 часов.
- При полном заряде аккумулятора время нахождения в режиме ожидания составляет до 12 месяцев.



Инструкция по эксплуатации

Включение/Выключение

Включение: При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 1 секунды, чтобы включить фонарь.

Выключение: При включенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить фонарь.

Переключатель режимов

В модели NU05 LE используется проблемковый свет 4 цветов, а также красный/синий полицейский спецназ. При выключенном свете нажмите и удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд после включения света, после чего будет осуществляться переход от режима к режиму: "Красный проблемковый свет - Зеленый проблемковый свет - Синий проблемковый свет - Белый проблемковый свет - Красный/синий полицейский спецназ - Режим ожидания". Чтобы установить выбранный режим, отпустите кнопку. (Модель NU05 LE имеет функции запоминания режимов. При повторной активации фонарь автоматически переходит к режиму, сохраненному в памяти последних.)

Индикация питания

При выключенном свете осуществите кратковременное нажатие на любую кнопку, и индикатор питания начнет мигать, показывая оставшийся заряд батарей:

- Троекратное мигание указывает на то, что уровень заряда превышает 50%;
- Двукратное мигание указывает, что уровень заряда ниже 50%;
- Однократное мигание указывает на то, что уровень заряда ниже 10% и приближается к полному разряду.

Внимание!

- Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор.
- Если изделие не используется в течение длительного периода времени, необходимо подзаряжать аккумулятор каждые 3 месяца.
- В изделии используются мелкие детали. Храните его в месте, недоступном для детей, во избежание попадания мелких деталей в дыхательные пути.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ разбирать изделие, вносить в него изменения и переделывать его, в противном случае гарантия будет аннулирована.

(日本語) NU05 LE 説明書


充電機能

NU05 LE は充電機能を搭載しています。初めてお使いになる前に一度充電してください。

外部電源への接続: 充電ポートのキャップを図のように外し、USB ケーブルを使って外部電源 (USB アダプター、パソコン、USB 充電デバイスなど) につないでください。

充電状態: 充電中は充電インジケーターが赤く点灯します。充電が完了すると緑色に点灯します。

- 充電時間はおおよそ 1.5 時間です。
- フル充電後はスタンバイ状態で 1 2 ヶ月もちます。



操作方法

オン・オフ

オン: ライトが消えているとき、パワーボタンを 1 秒以上長押しすると点灯します。
オフ: ライトが消えているとき、パワーボタンを長押しすると消灯します。

モード切替

NU05 LE は 4 色での点滅と赤・青の交互点滅が可能です。
ライトがオフのとき、パワーボタンを 5 秒以上長押しすると、ライトがついたあとでモードが “赤色点滅 - 緑色点滅 - 青色点滅 - 白色点滅 - 赤・青交互点滅 - スタンバイ” の順に切り替わりますので、使いたいモードでスイッチをなすしてください。

(NU05 LE にはモードメモリー機能がついています。再点灯時は、前回最後に使用していたモードで点灯します)

バッテリーインジケーター

ライトがオフのときパワーボタンを短く押すと、バッテリーインジケーターが点滅して電池残量を通知します。

1. 電池残量が 50% 以上のときは 3 回点滅します。
2. 電池残量が 50% 以下のときは 2 回点滅します。
3. 電池残量が 10% 以下のときは 1 回点滅します。

注意事項

1. 初めてご使用になる前に充電してください。
2. 長期間使用しない時は、3 ヶ月ごとに充電してください。
3. 製品には小さなパーツが組み込まれています。窒息などの危険を避けるため、子供の手の届かない場所に保管ください。
4. 故障を防ぐため製品を分解、改造しないでください。された場合は保証の対象外となります。

(한국어) NU05 LE 설명서


충전기능

NU05 LE 에는 지능형 충전 시스템이 장착되어 있습니다. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오 .

외부 전원 연결: 그림과 같이 충전 포트를 열고 USB 케이블을 사용하여 외부 전원 공급 장치 (예 : USB 어댑터, 컴퓨터 또는 기타 USB 충전 장치) 를 Micro-USB 포트에 연결하여 충전을 시작하십시오 .

충전 표시등: 충전하는 동안 내장된 충전 표시등이 계속 빨간색으로 빛납니다. 충전 표시등이 녹색으로 커지면 배터리가 완전히 충전 된 것입니다 .

- 충전 시간은 약 1.5 시간입니다 .
- 배터리가 완전히 충전 된 경우 대기 시간은 최대 12 개월입니다 .



사용설명

On / Off

On : 전원이 꺼져있을 때, 전원 버튼을 1 초 이상 길게 눌러 전원을 켜십시오 .
Off : 전원이 꺼져있을 때 전원 버튼을 길게 눌러 전원을 끄니다 .

모드변경

NU05 LE 는 4 가지 색상과 빨간색 / 파란색 경찰경고등을 사용할 수 있습니다 .
전원이 꺼져 있을 때, " 적색 - 녹색 - 청색 - 백색 - 빨간색 / 파란색 경찰 경고등 - 대기 " 를 반복하기 위해 전원을 켜 후 5 초 이상 전원 버튼을 누르고 있어야합니다. 현재 모드를 선택하려면 손을 놓으십시오 .

(NU05 LE 에는 모드 메모리가 있으며 재촬영화되던 제품이 자동으로 이전에 기억 된 모드에 역색스 합니다 .)

전력표시

전원이 꺼져 있을 때, 먼 전원 버튼을 짧게 누르면 전원 표시등이 깜박 거리면서 배터리의 남은 전력을 표시합니다 .

1. 세 번 깜박이면 전원이 50 % 이상임을 나타냅니다 .
2. 두 번 깜박이면 전원이 50 % 미만임을 나타냅니다 .
3. 한 번 깜박이면 전원이 10 % 미만으로 고갈될 것임을 나타냅니다 .

주의사항

1. 처음 사용하기 전에 배터리를 충전하십시오 .
2. 제품을 장시간 사용하지 않을 경우 3 개월마다 충전하십시오 .
3. 제품에 작은 조립 부품이 있습니다. 질식의 위험을 피하기 위해 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오 .
4. 제품을 분해, 변형 또는 개조하지 마십시오 . 그 할 경우 보증이 무효화되고 제품이 손상 될 수 있습니다 .

(Italiano) NU05 LE MANUALE UTENTE


Funzione di ricarica

La NU05 LE è dotata di un sistema integrato di ricarica intelligente. Vi suggeriamo di caricare completamente la batteria successivamente all'acquisto del prodotto ed al suo primo utilizzo.

Connessione ad una fonte energetica esterna: Come illustrato in figura, aprite il portello della porta di ricarica USB e connettetele ad una fonte energetica esterna (es. una presa da muro USB, un alimentatore per smartphone, un computer o qualsiasi sistema di ricarica USB) tramite la porta Micro-USB per iniziare il processo di carica.

Indicatore di carica: In fase di carica, l'indicatore di carica integrato resterà acceso in modo fisso emettendo una luce rossa. A carica completa, l'indicatore emetterà luce verde fissa.

- La durata di ricarica approssimativa è di circa 1.5h.
- A batteria completamente carica, la torcia può restare in standby fino a 12 mesi.



Istruzioni d'uso

Accensione e spegnimento

Accensione: a luce spenta, premere per oltre 1 secondo il pulsante Power per accendere la torcia.
Spegnimento: a luce accesa, premere a lungo il pulsante Power fino allo spegnimento.

Selezione le varie modalità operative

La NU05 LE propone flash in 4 colorazioni differenti ed un flash addizionale in Rosso e Blu per simulare la luce della polizia americana.
A torcia spenta, premete e mantenete premuto il pulsante Power per oltre 5 secondi per far partire la selezione ciclica delle modalità nel seguente ordine: "Lampeggio Rosso – Lampeggio Verde – Lampeggio Blu - Lampeggio Bianco – Lampeggio Rosso e Blu - Standby". Rilasciate il pulsante per selezionare la modalità attualmente in uso.
(La NU05 LE ha un circuito di memoria integrato. Quando viene riaccesa dopo lo spegnimento, proporrà immediatamente all'utente l'ultima modalità utilizzata.)

Carica residua

A torcia spenta, premete leggermente il pulsante Power per far sì che l'indicatore di carica, lampeggiando, vi mostri la percentuale della batteria:

1. Tre lampeggi indicano che la carica residua è superiore al 50%;
2. Due lampeggi indicano che la carica è inferiore al 50%;
3. Un solo lampeggio indica che la carica è inferiore al 10% e vicina alla scarica.

Precauzioni

1. Caricare completamente la batteria successivamente all'acquisto del prodotto ed al suo primo utilizzo.
2. Raccomandiamo di caricare il prodotto ogni 3 mesi se lasciato inutilizzato.
3. Il prodotto contiene piccole parti che possono staccarsi, conservatelo lontano da bambini per evitare pericoli di soffocamento.
4. NON smontate, modificate o ricostruite il prodotto. Facendolo, la garanzia verrà ritenuta nulla ed il prodotto risulterà danneggiato.

(Українська) NU05 LE Інструкція користувача

Зарядка


NU05 LE оснащений інтелектуальною системою зарядки. Перед першим використанням зарядіть акумулятор.

Підключення до зовнішнього джерела

живлення: Як показано на малюнку, відкрийте порт для зарядки і за допомогою кабелю USB підключіть зовнішній блок живлення (наприклад, адаптер USB, комп'ютер або інший зарядний пристрій USB) до порту micro-USB, щоб почати процес заряджання.

Індикатор зарядки: Під час заряджання вбудований індикатор зарядки буде постійно світитися червоним. Акумулятор повністю заряджений, коли індикатор заряджання стане зеленим.

- Час заряджання становить приблизно 1,5 години.
- Час роботи в режимі очікування до 12 місяців, якщо акумулятор повністю заряджений.



Інструкція з експлуатації

Увімкнення / Вимкнення

Увімкнення: Коли світло вимкнено, натисніть і тримайте кнопку живлення протягом 1 секунди, щоб увімкнути його.

Вимкнення: Коли світло увімкнене, натисніть і тримайте кнопку живлення, щоб вимкнути його.

Перемикнення режимів

У NU05 LE доступні відразу 4 кольори блимання і режим червоного/синього поліцейського блимання. Коли світло вимкнене, натисніть і тримайте кнопку живлення протягом 5 секунд після увімкнення світлодіоду, щоб перемикались між режимами "Червоного блимання - Зеленого блимання - Синього блимання - Білого блимання - Червоно / Синє поліцейське блимання - Режим очікування". Відпустіть, щоб обрати поточний режим. (NU05 LE має пам'ять режиму. При повторному вкличенні світло автоматично перейде до попереднього режиму блимання).

Індикація живлення

Коли світло не вимкнене, натисніть кнопку живлення і індикатор живлення почне блимати, щоб вказати залишкову потужність акумулятора:

1. Триразове блимання вказує, що потужність перевищує 50%;
2. Мигання двічі вказує, що потужність нижче 50%;
3. Одноразове блимання вказує, що потужність нижче 10%.

Застереження

1. Перед першим використанням зарядіть акумулятор. Будь ласка, переразряджайте виробок щонайменше 3 місяці, якщо він не використовується протягом тривалого часу.
2. Продукт містить дрібні деталі складання. Будь ласка, тримайте його подалі від дітей.
3. Не розбирайте, модифікуйте або ремонтуйте виріб, інакше гарантія буде анульована, і продукт може бути пошкоджений.


(简体中文) NU05 LE 说明书

充电

NU05 LE 自带智能充电功能，初次使用前，请先对本品进行充电。

连接电源: 如图所示，掀开机身的 USB 保护盖，把 USB 充电线一端连接至 USB 插孔，另一端接上电源（适配器、电脑或其他充电设备）即可充电。

充电提示: 当 NU05 LE 处于正常充电状态下，机身的红色提示灯长亮，当指示灯变绿色，表示充电完成。
• 充电时间约为 1.5 小时。
• 满电时，理论待机时间约为 1 年。



操作说明

开启 / 关闭

开启: 在关闭状态下，长按开关键 1 秒，即可开启。
关闭: 在开启状态下，长按开关键，即可关闭。

模式选择

NU05 LE 设有四色光源闪烁和警示红蓝闪烁模式可选。

在关闭状态下，长按开关键不松手（开启 5 秒后），即按 “红光闪烁 - 绿光闪烁 - 蓝光闪烁 - 白光闪烁 - 警示红蓝闪烁 - 待机” 顺序循环切换，松手即可选定。（本品设有记忆功能，关闭后能记忆当前使用模式，下次开启时会自动进入当前模式。）

电量提示

在关闭状态下，短按一下开关键，红色指示灯将以闪烁方式提示剩余电量：

1. 闪烁 3 次表示电量大于 50%；
2. 闪烁 2 次表示电量少于 50%；
3. 闪烁 1 次表示电量少于 10%，将近耗尽。

注意事项

1. 初次使用前，请先对本品进行充电。
2. 当长时间储存本品，请每 3 个月充电一次。
3. 本产品包装含零散小部件，请勿放置在儿童可触及的地方，以防误食。
4. 请勿随意拆解、改装本品，否则将会导致保修失效并可能损坏本品。

保固

NITECORE® 产品拥有售后保固服务。在购买本产品的 15 天内，如果有任何质量问题均可向经销商要求免费退换。在购买本产品的 24 个月内享受免费保固服务。在超过 24 个月免费保固期后，本产品享有终身有限保固服务，如需要更换重要部件则需收取成本费用。

本保固规则不适用于以下情况：

1. 人为破坏，拆解，改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。

如对奈特科尔产品有任何疑问，欢迎联系当地的代理商或发邮件到 4008869828@nitecore.cn

※ 本说明书的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以官网 www.nitecore.cn 实际信息为准。广州希脉创新科技有限公司拥有对说明书内容的最终解释权及修改权。

Thanks for purchasing NITECORE!